

1498/30A

Chargeur de batteries électronique 6-12-24 Volts multifonction

CE

Permet la charge des batteries et le maintien de l'alimentation stabilisée pendant toutes les phases de reprogrammation et de diagnostics.

- courant maximum de charge 30A continu
- charge et maintien
- fonction récupération des batteries
- reprogrammation et alimentation
- protection contre l'inversion des polarités, les courts-circuits, les voltages erronés et les surcharges

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240V

Puissance: 500W

Courant de charge : 5-30A

Types de batteries : Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Capacité de charge : 5-300Ah

Capacité de maintien : 5-900Ah

Tension en sortie : 6-12-24 Volts

