



BETA 1498/PR35B

Carregador de baterias, 6/12/24/36/48 V



Certificações e Normas



ROBUSTEZ

Graças à caixa metálica robusta e aos componentes de alta qualidade, estes carregadores de bateria são o aliado perfeito para todas as situações de trabalho, garantindo resistência e fiabilidade em todas as condições

SEGURANÇA

As protecções térmicas automáticas destes carregadores de baterias tradicionais garantem uma segurança e fiabilidade excepcionais para o operador, oferecendo a máxima tranquilidade durante a utilização

FUNCIONAL

Os selectores de tensão e de velocidade de carregamento permitem-lhe personalizar as definições de acordo com as suas necessidades específicas, proporcionando-lhe um controlo total e um carregamento ideal para cada situação.



TRANSPORTABILIDADE

Pega ergonómica na parte superior para facilitar o transporte do aparelho



VENTILAÇÃO SEGURA

As grandes entradas de ar asseguram um fluxo de ar constante, evitando o sobreaquecimento do instrumento e garantindo um desempenho duradouro



TENSÃO SOB CONTROLO

O amperímetro integrado no painel frontal permite um controlo contínuo e preciso da tensão de carga

Certificações e Normas



Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	1830 W
TENSÃO:	6/12/24/36/48 V
TIPO DE BATERIA:	Pb
CORRENTE MÁXIMA:	38 A
CORRENTE DE CARGA:	25 A
CAPACIDADE DE CARGA:	375 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	N/A
POSIÇÕES DE CARREGAMENTO:	12

Referências

	Art.
014980734	1498/PR35B

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

