

1760PA/AC-DC2000 Miernik cęgowy do pomiaru prądu z Bluetooth

CE

A: AC/DC

Wskaźnik poprawnej wartości skutecznej TRUE RMS dla pomiarów AC

380x280x100 mm - 1,78 kg

Dane techniczne:

- Napięcie DC: 0,1mV ÷ 1000V
- Napięcie AC: 0,1mV ÷ 1000V
- Natężenie prądu AC: 0,01A ÷ 2000A
- Natężenie prądu DC: 0,01A ÷ 2000A
- Rezystencja: 0,1Ω ÷ 60MΩ
- Pojemność: 1nF ÷ 6000 μF
- Częstotliwość: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1000 °C -4 °F ÷ 1832 °F
- Zasilanie: 3 baterie 1,5V AA (w zestawie)
- Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth (wersja 4.0)

2000A

Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

	art.	H mm	L mm	P mm	
017600003		300	110	43	725

